

Quickguide

1022.5928 Einspeise-Set / Set d'alimentation / Set d'alimentazione / Infeed Set

1.

DE MONTAGERICHTUNG

1. Vorab den Einspeisepunkt festlegen. 2. Montage mit dem Startmodul (Slave) beginnen. 3. Weitere Lichtleisten in Montagerichtung anfügen.

FR SENS DE MONTAGE

1. Définir le point d'alimentation. 2. Débuter le montage de la ligne avec un module initial (Slave). 3. Installer les autres réglettes LED selon sens de montage et selon les règles de priorités définies sur la réglette.

IT FASI DI MONTAGGIO

1. Definire il punto dell collegamento. 2. Iniziare il montaggio con il modulo di avvio (Slave). 3. Aggiungere apparecchi lineari in direzione montaggio.

EN MOUNTING DIRECTION

1. Define location of connection to mains. 2. Start mounting with start module (slave). 3. Add other system batters in mounting direction.

2.

ERDUNG

Erdung an einem Einspeisungselement am Anfang oder am Ende einer Lichtleiste anschliessen (nicht in der Mitte).

MISE À LA TERRE

Brancher la terre à l'élément d'alimentation situé au début ou à la fin de la réglette (pas au milieu).

MESSA A TERRA

Collegare la messa a terra all'elemento d'alimentazione all'inizio o alla fine del apparecchio lineare (non in mezzo).

EARTHING

Earthing has to be located on a feed-in element at beginning or end of the system batten, not in between.

3.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Phase und Nullleiter an einem Einspeisungselement am Anfang oder am Ende einer Lichtleiste anschliessen (nicht in der Mitte).

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Alimenter la ligne par un élément d'alimentation situé au début ou à la fin de la réglette (pas au milieu).

CONNESSIONE ELETTRICA

Collegare fase e neutro all'elemento d'alimentazione all'inizio o alla fine del apparecchio lineare (non in mezzo).

MAINS CONNECTION

Connection of phase and neutral has to be located on a feed-in element at beginning or end of the system (not in between).

4.

DRAHTQUERSCHNITT

für elektrischen Anschluss: 1,5 – 2,5 mm²

SECTION DE CÂBLE

pour l'alimentation électrique: 1,5 – 2,5 mm²

SEZIONE FILO ELETTRICO

1,5 – 2,5 mm²

CROSS SECTION OF WIRES

1,5 – 2,5 mm²

5.

MAX. LEISTUNG

450 W pro System-Anschluss

PUISSANCE MAXIMALE ADMISE

par système: 450 W

POTENZA MASSIMA

450 W per ogni connessione

MAX. POWER

450 W per connected system

Montageanleitung • Instructions de montage • Istruzioni di montaggio • Mounting instructions

